Inversor de corriente de 200 W con puertos USB, TRUPER

TRUPER

CÓDIGO: **10448** CLAVE: **INCO-200**

CARACTERÍSTICAS

- Convierte 12 V de corriente continua a 120 V de corriente alterna, se conecta directamente a la batería del vehículo
- Ideal para alimentar equipos de audio y video, computadoras portátiles, tabletas y celulares
- Fusible externo para fácil reemplazo
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Ventilador interno que evita el sobrecalentamiento



2 Puertos USB Salida máxima: 3.1 A



2 Contactos c.a.

NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	200 W
Entrada	12 V CC
Salida	120 V CA | 60 Hz
Consumo	20 A
Alto x largo x ancho	5.3 cm x 16 cm x 10.5 cm
Largo del cable para batería | para encendedor	95 cm | 90 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.

Master	12
Pallet	192

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 22.9 cm (9") Ancho: 9 cm (3 1/2") Largo: 13.5 cm (5 1/2") **Peso:** 0.7 kg (1.54 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 14.6 cm (5 3/4") Ancho: 10 cm (4") Largo: 20.8 cm (8") **Peso:** 0.7 kg (1.54 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 23 cm (9") Ancho: 31.7 cm (12 1/2") Largo: 62 cm (24 1/2") **Peso:** 9.8 kg (21.61 lb)

INCLUYE

2 Caimanes

1 Conector para tomacorriente del auto

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2026 | Todos los derechos reservados.